Montageanleitung für ältere Modelle

Lieferumfang

Ihre Lieferung umfasst folgende Einzelteile:

- 1x Terminal
- 1x Ladekabel
- 1x NFC Reader



Für die Montage benötigen Sie noch folgendes:

- einen Kreuzschlitzschraubendreher
- ein LAN Kabel oder eine WLAN-Verbindung an dem gewünschten Einsatzort

1. Abdeckung abnehmen

Drehen Sie das Terminal um und entfernen Sie die in der Abbildung markierten Schrauben. Lösen Sie die Abdeckung vom Gerät um den NFC Reader zu montieren - die Abdeckung selbst wird nachher nicht mehr benötigt. Es kann vorkommen, dass Ihr Gerät bereits ohne Abdeckung geliefert wird. In diesem Fall können Sie diesen Schritt überspringen.



2. NFC Reader montieren

1. Montieren Sie den NFC Reader mit dem Schraubenzieher.



2. Verbinden Sie anschließend den NFC Reader mittels des beigelegten Kabel mit dem Tablet.



3. Stromzufuhr anbringen

1. Schrauben Sie die Schraube links unten (von der Rückseite aus betrachtet) am Kiosk ab. Sie können nun den kleinen Deckel ablösen.



2. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit dem Terminal.



3. Montieren Sie wieder den kleinen Deckel.



4. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse, wie in folgender Abbildung dargestellt, belegt sind.



4. Internetverbindung herstellen

Das Buchungsterminal benötigt eine Internetverbindung. Diese können Sie mittels LAN-Kabel oder WLAN herstellen.

- Internet mit LAN-Kabel: Schließen Sie das LAN-Kabel an die dafür vorgesehene Buchse am Buchungsterminal an.
- Internet mit WLAN: Sehen Sie dazu die WLAN Anleitung hier[1].

Ihr Buchungsterminal ist somit einsatzbereit. Bitte beachten Sie, dass Sie einen "Buchungsterminal Admin User" zuweisen sowie die Registrierung abschließen müssen. Wenn das Terminal schon vorab eingerichtet wurde, können Sie gleich loslegen und die Registrierung überspringen. Lesen Sie hierzu in Ihrem Personalwolke Handbuch unter "Buchungsterminal Admin User zuweisen" mehr.

1. /daisy/personalwolke-admin/Personalwolke-Zeiterfassungsterminal/Wi-Fi-Einstellungen.html